

Produktlinie
FORTIDIN

Typ
RM-FR-D14B
RM-FR-D14C

Unterstützte Modelle

ABMESSUNGEN DIN Rail
FARBE RAL 9003 White
ABMESSUNGEN DES PRODUKTS 89 x 235 x 221 mm
(Höhe x Breite x Tiefe) 3.5 x 9.25x 8.7 in



MONTAGEANLEITUNG

1. Entfernen Sie die 4 GummifüÙe von Ihrem FortiGate.
2. Entfernen Sie die Schrauben auf der linken und rechten Seite des FortiGate.
3. Verbinden Sie das FortiDIN und das FortiGate mit den Netzwerk- und USB-Kabeln. Stellen Sie sicher, dass die Kabel die richtigen Anschlüsse verbinden.
4. Schließen Sie das Netzteil und das Erdungskabel an.
5. Platzieren Sie das Gerät im Rack und stellen Sie sicher, dass die Kabel frei vom Halter verlaufen.
6. Verwenden Sie die M3-6 Schrauben, um das FortiGate links und rechts am FortiDin zu befestigen.
7. Verwenden Sie die M3-55 Schrauben, um das FortiGate von unten am FortiDin zu befestigen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Schraube in einer geraden Linie ansetzen und senken. Eine von zwei Schrauben wird ausreichen.
8. Stecken Sie den Weiblicher Anschlussblock in den Männlicher Anschlussblock und sichern Sie ihn, indem Sie die Schrauben festziehen.
9. Platzieren Sie Ihr FortiDIN auf Ihrer DIN-Rail.

PACKUNGSGEHALT

Anz.	Beschreibung
1	FortiDIN
1	Weiblicher Anschlussblock
7	Kabel - 0.5 meter
2	M3-55 Schrauben
2	M3-6 Schrauben
1	Inbusschlüssel T10



Nehmen Sie Rücksicht auf die Umwelt und recyceln Sie, wann immer dies möglich ist.

Die Rackmount-Kits von Rackmount.IT sind RoHS-konform, werden in den Niederlanden entwickelt und hergestellt und bestehen aus hochwertigen Teilen.

Bei Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Reseller oder sales@rackmount.it.

Revision 3 - 08-04-2024

EMEA Office
Nonnenveld 27
4811 HN Breda
The Netherlands
T +31 76 200 37 40
E sales@rackmount.it
WWW.RACKMOUNT.IT

US Office
559 S Interstate 35, Suite 350
Round Rock - TX 78664
United States
T +1 512 521 03 33
E sales-us@rackmount.it

RACKMOUNT.IT