

Produktlinie
WG-RACK

Typ
RM-WG-T7
RM-WG-T7i

Unterstützte Modelle **WATCHGUARD**
FIREBOX T80
FIREBOX T85

ABMESSUNGEN 1.3/2U

FARBE WatchGuard Red

ABMESSUNGEN DES PRODUKTS 57 x 482 x 217 mm
(Höhe x Breite x Tiefe) 2.24 x 18.98 x 8.54 in



MONTAGEANLEITUNG

1. Legen Sie das Netzteil auf das Rack und befestigen Sie es mit zwei Kabelbinder.
2. Entfernen Sie die vier GummifüÙe vom WatchGuard.
3. Entfernen Sie zwei Schrauben von beiden Seiten des WatchGuards mit dem Torx-Schlüssel.
4. Stellen Sie Ihre WatchGuard auf das Rack und befestigen Sie das Gerät mit den mitgelieferten Schrauben und ziehen Sie sie leicht an.
5. Binden Sie die überschüssige Länge des Netzkabels mit dem dritten Kabelbinder fest.
6. Schließen Sie die Kabel Ihres WatchGuards an die Anschlüsse an. Tipp: Beginnen Sie mit der untersten Reihe.
7. Optional: Verwenden Sie zwei Kabelbinder, um die Kabeln zusammenzuhalten.
8. Platzieren Sie Ihr WatchGuard in Ihrem 19-Zoll-Rack.

Bitte sorgen Sie für eine angemessene Belüftung gemäß den Richtlinien des Herstellers des Netzwerkgeräts.

Bitte beachten Sie, dass dieses Gerät etwas höher als 1U ist.

PACKUNGSGEHALT

Anz.	Beschreibung
1	WG-Rack + RJ45 couplers
5	Zip ties
1	Torx key
1	Bolt 3x6mm
10	Cables - 0.5 meter

Die Industrieversion wird mit geschirmten Verbindungsstücken und Kabeln geliefert.



Nehmen Sie Rücksicht auf die Umwelt und recyceln Sie, wann immer dies möglich ist.

Die Rackmount-Kits von Rackmount.IT sind RoHS-konform, werden in den Niederlanden entwickelt und hergestellt und bestehen aus hochwertigen Teilen.

Bei Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Reseller oder sales@rackmount.it.

Revision 5 - 09-06-2021

EMEA Office
Nonneveld 27
4811 HN Breda
The Netherlands
T +31 76 200 37 40
E sales@rackmount.it
WWW.RACKMOUNT.IT

US Office
9201 Metric Blvd - Unit A
Austin - TX 78758
United States
T +1 512 521 03 33
E sales-us@rackmount.it

RACKMOUNT.IT