

Gama de producto  
**CISRACK**

Tipo  
**RM-CI-T17**

Modelos compatibles **CISCO MERAKI MS130-8**  
**CISCO MERAKI MS130-8P**

DIMENSIONES 1U

COLOR Metallic Blue

DIMENSIONES DEL PRODUCTO 44 x 482 x 217 mm  
(alto x ancho x profundo) 1.73 x 18.98 x 8.54 in



## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Utilice la llave torx para quitar 4 pernos de las esquinas de la parte inferior del aparato Cisco.
2. Coloque el aparato Cisco en el bastidor con las conexiones hacia delante.
3. Dé la vuelta al rack con el aparato Cisco.
4. Utilice los pernos para fijar el aparato Cisco en el bastidor y vuelva a darle la vuelta.
5. Coloque la fuente de alimentación en el rack y átela con las 2 bridas largas.
6. Fije el cable de alimentación al bastidor con una brida de cremallera. Véase el detalle 1.
7. Enchufe el cable de alimentación y ate la longitud sobrante del cable de alimentación con una brida de cremallera.
8. Coloque su Cisco en el rack de 19 pulgadas.



Detalle 1

Asegure una ventilación adecuada conforme a las pautas del fabricante del dispositivo de red.

## CONTENIDO DEL PAQUETE

Cant.	Descripción
1	CisRack
4	Bridas
4	Pernos
1	Llave Torx



**Considere el medio ambiente y reciclar si procede.**

Los kits de Rackmount.IT cumplen con RoHS, están desarrollados y fabricados en los Países Bajos y están hechos con piezas de primera calidad.

En caso de problemas, póngase en contacto con su revendedor o [sales@rackmount.it](mailto:sales@rackmount.it).

Revision 1 - 20-02-2024

EMEA Office  
Nonneveld 27  
4811 HN Breda  
The Netherlands  
T +31 76 200 37 40  
E [sales@rackmount.it](mailto:sales@rackmount.it)  
[WWW.RACKMOUNT.IT](http://WWW.RACKMOUNT.IT)

US Office  
559 S Interstate 35, Suite 350  
Round Rock - TX 78664  
United States  
T +1 512 521 03 33  
E [sales-us@rackmount.it](mailto:sales-us@rackmount.it)

**RACKMOUNT.IT**