

Gama de producto
CISRACK

Tipo
RM-CI-T8

Modelos compatibles **CISCO FIREPOWER 1010**
CISCO ASA 5506-X

DIMENSIONES 1.3/2U

COLOR Metallic Blue

DIMENSIONES DEL PAQUETE 80 x 520 x 270 mm

3.14 x 20.47 x 10.63 in

DIMENSIONES DEL PRODUCTO 57 x 482 x 217 mm

(alto x ancho x profundo) 2.24 x 18.98 x 8.54 in



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Coloque la fuente de alimentación en el rack y sujétala con dos bridas.
2. De manera opcional y bajo **su propia cuenta y riesgo**, puede retirar la placa frontal (bisel) del Cisco Firepower 1010 y colocarla en el frontal del rack. Consulte el manual del usuario de Cisco para comprobar que no está infringiendo la garantía con este procedimiento.
3. Coloque su dispositivo del Cisco al revés por la abertura del rack con las conexiones hacia el frontal y coloque el rack bocabajo con cuidado y use dos pernos para fijar el dispositivo al rack.
4. Pase el cable de alimentación de baja tensión por el orificio cuadrado grande hasta el frontal del rack y conéctelo a la entrada de alimentación.
5. Sujete el sobrante del cable de alimentación con la tercera brida.
6. Coloque su CisRack en el rack de 19 pulgadas.
7. Coloque la placa frontal del Rackmount.IT debajo del CisRack en el rack de 19 pulgadas. Juntos tienen una altura de 2U.

Asegure una ventilación adecuada conforme a las pautas del fabricante del dispositivo de red.

CONTENIDO DEL PAQUETE

Cant.	Descripción
1	CisRack + placa frontal
3	Bridas
2	Pernos M3x8mm



Considere el medio ambiente y reciclar si procede.

Los kits de Rackmount.IT cumplen con RoHS, están desarrollados y fabricados en los Países Bajos y están hechos con piezas de primera calidad.

En caso de problemas, póngase en contacto con su revendedor o sales@rackmount.it.

Revision 2 - 12-10-21

EMEA Office
Nonneveld 27
4811 HN Breda
The Netherlands
T +31 76 200 37 40
E sales@rackmount.it
WWW.RACKMOUNT.IT

US Office
9201 Metric Blvd - Unit A
Austin - TX 78758
United States
T +1 512 521 03 33
E sales-us@rackmount.it

RACKMOUNT.IT