

Gamme de produit
CISRACK

Type
RM-CI-T8

Modèles pris en charge **CISCO FIREPOWER 1010**
CISCO ASA 5506-X

DIMENSIONS 1.3/2U
COLEUR Metallic Blue
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE 80 x 520 x 270 mm
3.14 x 20.47 x 10.63 in
DIMENSIONS DU PRODUIT 57 x 482 x 217 mm
(hauteur x largeur x profondeur) 2.24 x 18.98 x 8.54 in



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Placez le bloc d'alimentation sur le rack et fixez-le avec deux attaches.
2. Sinon, vous pouvez (**à vos risques et périls**) retirer la plaque frontale (panneau) du Cisco Firepower 1010 et la placer à l'avant du rack. Consultez le manuel d'utilisation de votre Cisco pour vérifier que cette procédure n'annule pas votre garantie.
3. Placez votre appareil vers l'arrière à travers l'ouverture du rack, les connexions orientées vers l'avant.
4. Retournez délicatement le rack et utilisez les quatre boulons pour y fixer l'appareil.
5. Faites passer le cordon d'alimentation basse tension par la grande découpe carrée située à l'avant du rack et connectez-le à la prise d'alimentation.
6. Attachez l'excédent de longueur du cordon d'alimentation avec la troisième attache.
7. Placez votre CisRack dans votre rack 19 pouces.
8. Placez la plaque avant du Rackmount.IT EN DESSOUS du CisRack dans votre rack 19 pouces. Ensemble, ils font 2U de haut.

Veillez à assurer une ventilation adéquate conformément aux instructions du fabricant de l'appareil réseau.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Qté	Description
1	CisRack + plaque avant
3	Attaches
2	Boulons M3x8mm



Pensez à l'environnement et le recyclage, le cas échéant.

Les kits de Rackmount.IT sont conformes RoHS, développés et fabriqués aux Pays-Bas et composés de pièces de première qualité.

En cas de problème, veuillez contacter votre revendeur ou sales@rackmount.it.

Revision 2 - 12-10-21

EMEA Office
Nonneveld 27
4811 HN Breda
The Netherlands
T +31 76 200 37 40
E sales@rackmount.it
WWW.RACKMOUNT.IT

US Office
9201 Metric Blvd - Unit A
Austin - TX 78758
United States
T +1 512 521 03 33
E sales-us@rackmount.it

RACKMOUNT.IT