

Gamme de produit  
**FORTIRACK**

Type  
**RM-FR-T17**

## Modèles pris en charge FORTISWITCH 108E

DIMENSIONS	1U
COLEUR	RAL 9003 White
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	80 x 520 x 270 mm 3.14 x 20.47 x 10.63 in
DIMENSIONS DU PRODUIT (hauteur x largeur x profondeur)	44 x 482 x 217 mm 1.73 x 18.98 x 8.54 in



## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Enlevez 1 vis sur le côté gauche de l'appareil. En cas d'installation de deux FortiSwitches, retirez la vis sur le côté droit du deuxième appareil.
2. Facultatif : retirez 1 plaque avant en exerçant une force sur la face avant du rack jusqu'à ce que la partie supérieure se détache. Déplacez maintenant la plaque dans les deux sens rapidement jusqu'à ce que la plaque avant se détache de son support.
3. Placez votre FortiSwitch sur le rack et fixez-le avec le boulon et serrez-les légèrement.
4. Connectez le câble de votre FortiSwitch au connecteur.
5. Placez votre FortiRack dans votre rack 19 pouces.

Veillez à assurer une ventilation adéquate conformément aux instructions du fabricant de l'appareil réseau.

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

Qté	Description
1	FortiRack + RJ45 connecteurs
2	Boulons M3x6mm
2	Cables - 0.5 mètre



**Pensez à l'environnement et le recyclage, le cas échéant.**

Les kits de Rackmount.IT sont conformes RoHS, développés et fabriqués aux Pays-Bas et composés de pièces de première qualité.

En cas de problème, veuillez contacter votre revendeur ou [sales@rackmount.it](mailto:sales@rackmount.it).

Revision 1 - 27-01-2022