

Produktlinie
FORTIRACK

Typ
RM-FR-T18

Unterstützte Modelle **FORTIGATE 80F-POE**

ABMESSUNGEN 2U

FARBE RAL 9003 White

ABMESSUNGEN DES PRODUKTS 89 x 482 x 217 mm

(Höhe x Breite x Tiefe) 3.50 x 18.98 x 8.54 in



MONTAGEANLEITUNG

1. Optional: Entfernen Sie die Metallkreise an der Vorderseite des Racks mit einem Schraubendreher und einem Hammer und verbinden Sie die Pigtails von der Rückseite des FortiRacks mit den runden Löchern. Pigtails nicht zur Verfügung gestellt.
2. Falls gewünscht, können Sie bis zu 2 Netzteile auf das Rack stellen und mit je 2 Kabelbinder befestigen.
3. Um das Netzteil zu installieren, stecken Sie die Kabelbinder durch die dafür vorgesehenen Löcher, platzieren Sie das Netzteil auf dem Rack zwischen den Kabelbinder und ziehen Sie es fest.
4. Entfernen Sie die vier GummifüÙe von der Unterseite des FortiGates.
5. Stellen Sie Ihre FortiGate auf das Rack und befestigen Sie es mit den 2 mitgelieferten Schrauben an der Unterseite und ziehen Sie sie leicht an.
6. Binden Sie die überschüssige Länge des Netzkabels mit ein Kabelbinder fest.
7. Schließen Sie die Kabel Ihres Geräts an die Anschlüsse an.
8. Optional: Verwenden Sie Glasfaser-Patchkabel (nicht im Lieferumfang enthalten), um die SFP-Ports mit Glasfaser-Keystones zu verbinden.
9. Optional: Verwenden Sie die Kabelbinder, um die Kabel zusammenzuhalten.
10. Platzieren Sie Ihre FortiRack in Ihrem 19-Zoll-Rack.

Bitte sorgen Sie für eine angemessene Belüftung gemäß den Richtlinien des Herstellers des Netzwerkgeräts

PACKUNGSGEHALT

Anz.	Beschreibung
1	FortiRack + RJ45 / Glasfaser / USB Verbindungsstück
9	Kabelbinder
2	Schrauben M3x6mm
12	Kabeln - 0.5 mètre

Die Industrieversion wird mit geschirmten Verbindungsstücken und Kabeln geliefert.
Die Industrieversion wird mit geschirmten Verbindungsstücken und Kabeln geliefert.



Nehmen Sie Rücksicht auf die Umwelt und recyceln Sie, wann immer dies möglich ist.

Die Rackmount-Kits von Rackmount.IT sind RoHS-konform, werden in den Niederlanden entwickelt und hergestellt und bestehen aus hochwertigen Teilen.

Bei Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Reseller oder sales@rackmount.it.

Revision 2 - 03-01-2023

EMEA Office
Nonneveld 27
4811 HN Breda
The Netherlands
T +31 76 200 37 40
E sales@rackmount.it
WWW.RACKMOUNT.IT

US Office
9201 Metric Blvd - Unit A
Austin - TX 78758
United States
T +1 512 521 03 33
E sales-us@rackmount.it

RACKMOUNT.IT