

Gamme de produit
FP-RACK

Type
RM-FP-T3

Modèles pris en charge **FORCEPOINT NGFW N60**
FORCEPOINT NGFW N120

DIMENSIONS 1.3/2U

COULEUR RAL 9005 Black

DIMENSIONS DU PRODUIT 57 x 482 x 217 mm

(hauteur x largeur x profondeur) 2.24 x 18.98 x 8.54 in



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. En option : retirer les cercles métalliques à l'avant du rack à l'aide d'un tournevis et d'un marteau et connecter les pigtaills à l'arrière du ForcePoint aux trous ronds. Pigtaills non fournis.
2. Retirez 2 vis du côté gauche de l'appareil et 1 vis du côté droit de l'appareil.
3. Placez votre Forcepoint sur le rack et fixez-le avec les 3 boulons fournis sur le côté de l'appareil.
4. En option : Placez l'alimentation sur le rack, fixez-la avec des colliers de serrage et attachez la longueur excédentaire du câble d'alimentation avec un autre collier de serrage.
5. Connectez les câbles de votre Forcepoint aux connecteurs.
6. En option utilisez deux attaches zip pour maintenir les câbles ensemble.
7. Placez la plaque avant du Rackmount.IT en dessous du FP-Rack dans votre rack 19 pouces. Ensemble, ils font 2U de haut.

Veillez à assurer une ventilation adéquate conformément aux instructions du fabricant de l'appareil réseau.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Qté	Description
1	FP-Rack + RJ45 connecteurs + front plate
2	Attaches
3	Boulons
9	Câbles - 0.5 mètre



Pensez à l'environnement et le recyclage, le cas échéant.

Les kits de Rackmount.IT sont conformes RoHS, développés et fabriqués aux Pays-Bas et composés de pièces de première qualité.

En cas de problème, veuillez contacter votre revendeur ou sales@rackmount.it.

Revision 1 05-12-2023

EMEA Office
Nonneveld 27
4811 HN Breda
The Netherlands
T +31 76 200 37 40
E sales@rackmount.it
WWW.RACKMOUNT.IT

US Office
559 S Interstate 35, Suite 350
Round Rock - TX 78664
United States
T +1 512 521 03 33
E sales-us@rackmount.it

RACKMOUNT.IT