

## Gamme de produit **WG-RACK**

Type

**RM-WG-T6**  
**RM-WG-T6i**

## Modèles pris en charge

**WATCHGUARD**  
**FIREBOX T20**  
**FIREBOX T40**  
**FIREBOX T25**  
**FIREBOX T45**  
**FIREBOX T45-POE**

DIMENSIONS 1U

COULEUR WatchGuard Red

DIMENSIONS DU PRODUIT 44 x 482 x 217 mm

(hauteur x largeur x profondeur) 1.73 x 18.98 x 8.54 in



## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Seulement pour Firebox T40: placez le bloc d'alimentation sur le rack et fixez-le avec deux attaches (détaille 1).
1. Retirez les pieds en caoutchouc de l'appareil WatchGuard.
2. Retirez deux boulons depuis les deux côtés de l'appareil avec le clé Torx.
3. Placez votre de l'appareil WatchGuard sur le rack et fixez-le avec deux boulons fournis et serrez-les légèrement.
4. Seulement pour Firebox T40: attachez l'excédent de longueur du cordon d'alimentation avec la troisième attache (détaille 1).
5. Connectez les câbles de votre appareil aux connecteurs
6. Facultatif: utilisez les attaches pour maintenir les câbles ensemble.
7. Placez votre WG-Rack dans votre rack 19 pouces.



Détaille 1

Veillez à assurer une ventilation adéquate conformément aux instructions du fabricant de l'appareil réseau.

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

Qté	Description
1	WG-Rack + RJ45 connecteurs
5	Attaches
1	Clé Torx
2	Boulons M3x8mm
7	Câbles - 0.5 mètre



**Pensez à l'environnement et le recyclage, le cas échéant.**

Les kits de Rackmount.IT sont conformes RoHS, développés et fabriqués aux Pays-Bas et composés de pièces de première qualité.

En cas de problème, veuillez contacter votre revendeur ou [sales@rackmount.it](mailto:sales@rackmount.it).

La version industrielle est fournie avec des connecteurs et des câbles blindés.

Revision 5 - 02-02-2022

EMEA Office  
Nonneveld 27  
4811 HN Breda  
The Netherlands  
T +31 76 200 37 40  
E [sales@rackmount.it](mailto:sales@rackmount.it)  
[WWW.RACKMOUNT.IT](http://WWW.RACKMOUNT.IT)

US Office  
9201 Metric Blvd - Unit A  
Austin - TX 78758  
United States  
T +1 512 521 03 33  
E [sales-us@rackmount.it](mailto:sales-us@rackmount.it)

# RACKMOUNT.IT