

Gama de producto
TP-RACK

Tipo
RM-OM-T1

Modelos compatibles **ER605**
WITH OPTIONAL OC200

DIMENSIONES 1U

COLOR RAL 9005 Black

DIMENSIONES DEL PRODUCTO 44 x 482 x 217 mm
(alto x ancho x profundo) 1.73 x 18.98 x 8.54 in



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Deslice su aparato desde la parte superior entre los soportes ligeramente inclinados.
2. Conecte el cable de alimentación y asegure el cable con una brida. La brida pasa por los dos pequeños agujeros detrás del aparato.
3. Si no se usa OC200, coloque su TP-Rack en su gabinete de 19 pulgadas. De lo contrario, continúe.
4. Retire la placa frontal ubicada en el lado derecho aplicando fuerza sobre ella hasta que la parte superior se suelte. Luego, mueva la placa en ambas direcciones en rápida sucesión hasta que la placa frontal se suelte.
5. Deslice el OC200 desde atrás a través de los soportes y empuje hacia arriba la pequeña placa detrás para asegurarlo.
6. Conecte el cable de alimentación y asegure el cable con una brida. La brida pasa por los dos pequeños agujeros detrás del aparato.
7. Coloque su TP-Rack en su gabinete de 19 pulgadas.

Asegúrese de una ventilación adecuada de acuerdo con las pautas del fabricante del dispositivo de red.

CONTENIDO DEL PAQUETE

Cant. Descripción

1 TP-Rack
2 Bridas



Considere el medio ambiente y reciclar si procede.

Los kits de Rackmount.IT cumplen con RoHS, están desarrollados y fabricados en los Países Bajos y están hechos con piezas de primera calidad.

En caso de problemas, póngase en contacto con su revendedor o sales@rackmount.it.

19-06-2024

EMEA Office
Nonneveld 27
4811 HN Breda
The Netherlands
T +31 76 200 37 40
E sales@rackmount.it
WWW.RACKMOUNT.IT

US Office
559 S Interstate 35, Suite 350
Round Rock - TX 78664
United States
T +1 512 521 03 33
E sales-us@rackmount.it

RACKMOUNT.IT