

Gamme de produit
PA-RACK

Type
RM-PA-T10

Modèles pris en charge

PALO ALTO NETWORKS
PA440
PA450
PA460

DIMENSIONS 1.3/U

COULEUR RAL 9005 Black

DIMENSIONS DU PRODUIT 57 x 482 x 217 mm
(hauteur x largeur x profondeur) 2.24 x 18.98 x 8.54 in



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Placez jusqu'à quatre blocs d'alimentation sur le rack et fixez chacun d'eux avec deux attaches.
2. Attachez l'excédent de longueur du cordon d'alimentation chacun avec une attache.
3. Faites glisser la partie extension dans le rack comme indiqué sur la photo.
4. Placez jusqu'à deux Palo Alto appareil sur le rack avec les connexions orientées vers l'avant.
5. Fixez-le avec les 2 boulons à tête fraisée fournis, depuis le dessous.
6. Placez votre PA-Rack dans votre rack 19 pouces.
7. Placez la plaque avant du Rackmount.IT EN DESSOUS du PA-Rack dans votre rack 19 pouces. Ensemble, ils font 2U de haut.

Veillez à assurer une ventilation adéquate conformément aux instructions du fabricant de l'appareil réseau.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

| Qté | Description |
|-----|--------------------------|
| 1 | PA-Rack + front plate |
| 1 | PA-Rack partie extension |
| 12 | Attaches |
| 4 | Boulons |



Pensez à l'environnement et le recyclage, le cas échéant.

Les kits de Rackmount.IT sont conformes RoHS, développés et fabriqués aux Pays-Bas et composés de pièces de première qualité.

En cas de problème, veuillez contacter votre revendeur ou sales@rackmount.it.

Revision 1 - 20-03-2024