

Produktlinie  
**UB-RACK**

Typ  
**RM-UB-T3**

# Unterstützte Modelle

UBIQUITI  
UCK G2 PLUS  
USG

ABMESSUNGEN 1U

FARBE Metallic Dark Blue

ABMESSUNGEN DES PRODUKTS 44 x 482 x 217 mm  
(Höhe x Breite x Tiefe) 1.73 x 18.98 x 8.54 in



## MONTAGEANLEITUNG

1. Entfernen Sie die vier GummifüÙe von der Unterseite des USG.
2. Entfernen Sie zwei Schrauben (auf der Rückseite des Geräts) von der Unterseite des USG.
3. Platzieren Sie Ihre USG auf dem Rack und befestigen Sie sie mit den beiden Originalschrauben.
4. Stellen Sie das Netzteil auf das Rack und befestigen Sie es mit zwei Kabelbindern.
5. Schließen Sie das Netzkabel an und befestigen Sie das Kabel mit einem weiteren Kabelbinder am Rack (Detail 1).
6. Binden Sie die überschüssige Länge des Netzkabels mit dem vierten Kabelbinder fest.
7. Legen Sie den Unifi Cloud Key Gen2+ auf das Rack und befestigen Sie ihn mit den mitgelieferten Schrauben auf beiden Seiten des Geräts.
8. Verbinden Sie das Kabel vom Unifi Cloud Key Gen2+ mit der Anschluss.
9. Platzieren Sie Ihr UB-Rack in Ihrem 19-Zoll-Rack.



Detail 1

Bitte sorgen Sie für eine angemessene Belüftung gemäß den Richtlinien des Herstellers des Netzwerkgeräts.

## PACKUNGSGEHALT

| Anz. | Beschreibung       |
|------|--------------------|
| 1    | UB-Rack            |
| 2    | Schrauben M3x4mm   |
| 1    | Inbusschlüssel     |
| 4    | Kabelbinder        |
| 1    | Kabel - 0.25 meter |



**Nehmen Sie Rücksicht auf die Umwelt und recyceln Sie, wann immer dies möglich ist.**

Die Rackmount-Kits von Rackmount.IT sind RoHS-konform, werden in den Niederlanden entwickelt und hergestellt und bestehen aus hochwertigen Teilen.

Bei Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Reseller oder [sales@rackmount.it](mailto:sales@rackmount.it).

Revision 1 - 04-11-2021